

RZ1A1A30M-1

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Anahtarlama Kapasitesi | | 6000/saat |
| Bağlantı Tipi | | 8 Pin |
| Çalışma Akımı | | 0.04A |
| Çalışma Frekansı | | 50 Hz |
| Çalışma Gerilimi | | 12VAC/DC |
| Ürün | | Elektronik Röle |
| Kontrol | | Analog |
| Tip | | Zaman |
| Kontakt | | 1CO |
| Kontakt Akımı | Ie | 5A (rezistif) |
| Güç Tüketimi | | 0.6W |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 10000000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 100000 |
| Çalışma Sıcaklığı | | -5°C / +55°C |
| Koruma Sınıfı | | IP30 |
| Kontakt Malzemesi | | AgNi |
| Zaman Aralığı | | 1sn-30dk |
| Maksimum Kontakt Gücü | | 150 W, 1,250 VA |
| Kontakt Sayısı | | 1 enversör |
| Tekrarlama Doğruluğu | | ±%3 |
| Max. Reset Süresi | | ≤100ms |
| Voltaaj Aralığı | | (0,85-1.1)*Ue |
| Durum Göstergesi | | Led |
| Seri | | RZ1 Serisi |